

## Confidea DIV/CIV

POSTE RF DE DISCUSSION ET DE VOTE,  
AVEC SELECTEUR DE CANAL  
Art. 71.98.0004 / 71.98.0014



Confidea DIV



Confidea CIV

### Description

Le poste Confidea sans fil combine un design contemporain, une excellente qualité sonore et convivialité à une connexion sans fil robuste et fiable qui le distingue des produits sans fil traditionnels.

Il permet au participant de demander ou de prendre la parole, d'écouter l'orateur ou la traduction de leur choix et de participer au vote.

Le poste est équipé d'une touche de demande ou prise de parole ainsi que d'un sélecteur de canal, de deux connecteurs pour écouteurs avec réglage de volume en commun et de 5 touches de vote.



Le poste président dispose en outre des touches "priorité", "suivant" et réglage de volume sonore général.

Les postes Confidea DIV/CIV acceptent jusqu'à 16 canaux de traduction. Un maximum de 8 micros peuvent être ouverts simultanément.

Pour gérer le vote la suite de logiciels Televic (à commander séparément) est utilisée. Cette suite permet également la préparation de l'ordre du jour, l'impression des résultats de vote détaillés et leur affichage.

Lors de l'utilisation d'un système sans fil la gestion des batteries est cruciale. Pour cette raison Confidea combine une gestion intelligente d'alimentation avec une batterie rechargeable Li-ion amovible. (Confidea BP à commander séparément) Le niveau de charge peut être vérifié localement ainsi qu'à distance à travers le point d'accès.

Un connecteur à vis est prévu pour y connecter un micro immunisé contre les interférences de téléphones portables. (MIC38SL à commander séparément)

Afin d'éviter l'espionnage et l'accès non autorisé au système Confidea sans fil le point d'accès et les postes de discussion encryptent les données selon un mécanisme numérique d'encodage pour assurer la confidentialité de la réunion.

---

## Réglages et caractéristiques

- Bas-parleur intégré de haute qualité qui se met automatiquement en veille lorsque le microphone est ouvert, afin d'éviter un retour acoustique
- Touche de demande de parole ou d'activation du microphone et deux DELs
- Deux connecteurs pour écouteurs
- Un réglage de volume d'écouteurs
- Un sélecteur de canal à défilement dans les 2 sens
- Affichage OLED avec identification du canal et visualisation du volume pour écouteurs
- Cinq touches de vote
- La version président (CI) est également pourvue de touches "priorité", "suivant" et réglage de volume sonore général

## DELs de contrôle

- DEL rouge de charge de batterie  
4 h restantes : clignote à 1 Hz  
2h restantes : clignote à 2 Hz  
1h restante : clignote à 4 Hz
- DEL bleue : qualité de connexion  
Eteinte : connexion établie  
Clignotante : qualité de connexion faible
- DEL bleue : qualité de connexion + DEL Micro  
Clignotant : pas de connexion, le poste s'éteint automatiquement après 2 min.

## Connexions

- Deux connecteurs jack 3.5 mm pour écouteurs
- Connexion pour batterie
- Connecteur à pas de vis pour microphone amovible

## Spécifications

Données techniques	
Qualité audio	numérique 16 bit
Impédance des écouteurs	> 32 ohm < 1k ohm
Puissance écouteurs	16.5 mW / 32 ohm
Alimentation	Batterie rechargeable
Dimensions	230(l), 130(h), 60(p)
Poids (g)	450
Couleur	RAL9011
Référence	Confidea DIV 71.98.0004 Confidea CIV 71.98.0014

## Accessoires

- Microphone amovible MIC38SL 71.98.0050
- Batterie rechargeable Confidea BP 71.98.0042
- Valise de transport Confidea CHC 71.98.0044
- Ecouteurs TEL151 71.04.0151